



**מקרא:**

- ח.ג. בטיס חד פודי כורם 1x16x16 להונקה סמיה או בעולה PVC הער בגובה 90 ס"מ אלא אם צוין אחרת בחוכנית, חוצרת גביס או של"ע עם חריס והגנה -נכיל או הרכב של שני בתי תתקע עם חריס והגנה.
- ביה חטק בתיים 1x16x16 עם מכסה נפיצי מדובע מאג בניי חרס וגומיות אסימה - חוצרת גביס או של"ע להונקה סמיה בגובה 90 ס"מ אלא אם צוין אחרת בחוכנית -נכיל או הרכב של שני בתי תתקע עם חריס והגנה.
- שטח לחסוף להונקה סמיה או בעולה PVC בגובה 90 ס"מ עם צינור 23 ס"מ, נכל מסנן מסחר תמשרת ועד אביזר קצה חוצרת גביס או של"ע.
- טופסת מחבת אדומה עם כיסי נזכית והצנן חרום, בגובה 1.9 מטר.
- נקודת האיקה עם צינור 16 ס"מ נכב PVC בחתך 6 מטר, נעלי נכב חייגי וחיבר קאוש מחתכי.
- נקודת הכנה ל-WIFI בחסרה, כוללת נקודת מחשב ושטח חשמל טריה עם מעטל. והונקה שטח.
- ח.ג. כיון מ"א פנימה חר פאזי להונקה כיון זיו לאי תנחית מ"א ומגלים 55-65, 65-78, 78-85.
- ח.ג. כיון מ"א בחסרה
- והנה נקודת המשרת נכיל עם צינור PVC ø16 מ"מ חוט משינה.

מספר עיבוד	שם	תאריך	תפוצה
1	יאיר	22.02.23	
2	יאיר	16.02.23	
3	יאיר	08.09.22	לביצוע
4	יאיר	22.08.22	

**עדיכונים**

AS MADE	<input type="checkbox"/> לענין	<input type="checkbox"/> לאשרר	<input checked="" type="checkbox"/> למכרז	<input type="checkbox"/> לביצוע	
בזכרון:	יאיר				
שטח:	יאיר				
ברד:	יאיר				
קני:	1:50				
המזמין:					
הפרויקט:	עידו הנגב 17-21				
התכנית:	קונטר גרייה משרדי 2.3				
תאריך:	06.07.21	מס' תכנית:	54021	מס' גליון:	4-n

**א** כל ממקו החשמל יבוצע בהתקנה סמיה בקירות, חיקרות, ומעל בתקרות אופוסיות. במקומות שבהם אין חיקרה אופוסית יש לבצע הכנות לפני היציות ו או חציבות בחיקרות ובקירות ואסימה בבטון וחול נקי ביחס 1:3. - מעל חיקרות אופוסיות יוחקנו כבלים מסוג FR-X24 בתעלות ובצינורות פלסטי נפיץ כבד כנה מאליה, כל הצגרת - נולל בקירות חרה מסוג פלסטי נפיץ כבד כנה מאליה, לא תוחקו צגרת שישרית. אין לבצע אכסונים, בטרות אלא קוים ישרים כבל קופסאות החתפעות יזיו עם מיכסה אומיניום הנמגר ע"י 4 ברגים ככל דיבלים.

**ד** טופסאות החתפעות למטרות המשרות - יזיו עם מיכסה פלסטי הנמגר ע"י 4 ברגים כולל דיבלים.

**ה** אין לבצע החתפעות מגת אחד למשרה - אלא ע"י קופסאות החתפעות עם מיכסה פלסטי הנמגר ע"י 4 ברגים ככל ג.ת. תוחקו טופסה נפרדת.

**ו** כל אביזר חשמלי ותמשרת ישולס ע"י שלסטנדוי.

**ז** בחציית הפרודור - ביו תעלות לביו חדרים - יוחקנו כבלים בתעלות רשת נמוכה.

**ח** טופסאות החפצלות יוחקנו סל"מ מחתח לחיקרה אופוסית. לא יבוצע החתפעות מעל לחיקרה אופוסית פרס לתארה. החתפצלות לתארה מעל חיקרה אופוסית יזיו עם מכסה הנמגר ע"י 4 ברגים.

**ט** כל הצגרת מעל חיקרה אופוסית תוחקו באופו מסודר בתעלות במקומות בהם אין תעלות תוחק הצגרת ע"י פרופילי לחיקרה י.ה. החתפעות מעל לחיקרה ישולס.

**יא** אמבטיות לגופי תארה וכן גופי תארה אחרים- יוחזקו ישירות לחיקרת הבטון ע"י פרופילים החרוזים לא יתבסס על חיקרה אופוסית.

יש להגיש דוגמאות לאשרר המתכנן - של כל הציוד הממופק ע"י הקבלן - לפני ההתקנה.

בגופי תארה בהם מותקנות 2 נורות- יוחקנו 2 משנקים נפרדים.

כל גופי התארה יוחזקו ישירות לתקרת הבטון - ע"י פס ברזל מגודונו. (לא יתמכו בתקרה אופוסית).

- אופו ביצוע עבודות חשמל